

# צג HP E22 G4 FHD (9VH72AA)

## סקירה כללית

שפר את חוויית הצפייה המלאה שלך

עבוד בנוחות והישאר ממוקד עם הארגונומיה הממוטבת ורזולוציית Full Hd של צג HP E22 G4 FHD עם HP Eye Ease שעוצב עבורך. הפוך את החיים לפשוטים עבור IT עם יכולת ניהול מרחוק.



### מיוצר באופן אחראי

יעילות אנרגטית מובנית בכל צג עם אישורי Energy Star® עם רישום EPEAT® 2020 [3] ודל בהלוגן[4]. אנחנו ממשיכים צעד אחד קדימה עם אריזה ניתנת למיחזור ב-100% שמתקני המיחזור מקבלים בברכה.

### נוחות מלאה מתחילה עם HP Eye Ease

שמור על נוחות עיניך לכל אורך יום העבודה עם HP Eye Ease, מסנן האור הכחול המובנה הראשון שלנו שתמיד מופעל, אשר מציג את התוכן מלא החיים שלך ללא כל השפעה על דיוק הצבעים, ללא צורך ב-OSD.

### התאם אישית את התצוגה שלך

אל תאבד אף רגע של פרודוקטיביות עם יכולת כוונן של הצג לארבעה כיוונים, שמאפשרת לך למצוא את התנוחה הנוחה לך ביותר, מסך Micro-edge בשלושה צדדים ללא ריצוד בגודל 21.5 אינץ' (54.61 ס"מ) באלכסון שחושף עוד מהעבודה שלך, ורזולוציית Full HD עבור תצוגות חדות מכל זווית.

## התנסה בקישוריות פשוטה ונוחה

התחבר להתקנים הנמצאים בשימוש התכוף ביותר עם DisplayPort™, HDMI, VGA. הוסף עד ארבעה מאביזרי ה-USB שלך לצג עם רכזת USB 3.2 המשולבת.

## מצא את אזור הנוחות שלך

באפשרותך לעבוד בנוחות בעזרת הגדרות של התאמת גובה, הטיה וסיבוב מותאמות אישית. השתמש בסיבוב על ציר כדי להתאים אישית בנוחות מצבי צג לאורך או לרוחב בעת השימוש בצגים מרובים.<sup>[2]</sup>

## מיוצר באופן אחראי

יעילות אנרגטית מובנית בכל צג עם אישורי Energy Star® עם רישום EPEAT® 2019 ודל בהלוגן. אנחנו ממשיכים צעד אחד קדימה עם אריזה ניתנת למיחזור ב-100% שמתקני המיחזור מקבלים בקלות.<sup>[3,4]</sup>

## הוצא את המחשב שלך מהמשרד

צור פתרון יעיל וקומפקטי על-ידי תליית המחשב השולחני המיני של HP ישירות על המעמד באמצעות מתקן התלייה האופציונלי של מחשב HP B300.<sup>[5]</sup>

## התאם אישית את הצג שלך ועזור להגן עליו

התאם אישית את הצג שלך ועזור למנוע את הגניבה שלו באמצעות תוכנת HP Display Center קלה ואינטואיטיבית שמאפשרת לך להתאים את ההגדרות שלך, ליצור מחיצות בין מסכים ואפילו לעמעם את המסך אם הצג שלך מתנתק ללא אישור - כל זאת דרך המחשב המארח.<sup>[6]</sup>

## השלם את התמונה

בצע התאמה אישית של פתרון כולל באמצעות אפשרויות כמו מקרן הקול HP S101, שמתחבר בקלות אל המסגרת התחתונה כדי להוסיף שמע סטריאו בצג.<sup>[5]</sup>

[2] צגים נוספים נמכרים בנפרד.

[3] מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן EPEAT® 2018-1680.1-IEEE. המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת [www.epeat.net](http://www.epeat.net) לקבלת מידע נוסף.

[4] ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

[5] לרכישה בנפרד.

[6] מחייב התקנת מערכת Windows 10 במחשב המארח.

גודל תצוגה (באלכסון)	21.5"
טכנולוגיית פאנל	IPS
גודל תצוגה (באלכסון)	54.61 ס"מ (21.5")
יחס רוחב-גובה	16:9
רזולוציה טבעית	FHD (1,920 x 1,080) <sup>[1]</sup>
רזולוציות נתמכות	1,024 x 768; 1,280 x 720; 1,280 x 800; 1,440 x 900; 1,024 x 768; 1,280 x 800; 1,080 x 1,920; 1,050 x 1,680; 900 x 600; 400 x 720; 480 x 640
מרחק בין פיקסלים	0.247 מ"מ
בהירות	250 nits <sup>[1]</sup>
יחס ניגודיות	1000:1
זמן תגובה (אופייני)	הפעלה/כיבוי ב-5 אלפיות השנייה (עם Overdrive) <sup>[1]</sup>
ממדים מינימליים (רא ע א ג)	48.87 x 29.46 x 4.7 ס"מ (ללא מעמד)
ממדים מינימליים (רא ע א ג)	19.24 x 11.6 x 1.85 in (Without stand)
ממדים כולל מעמד (רא ע א ג)	48.87 x 48.06 x 20.7 ס"מ
משקל	5.3 ק"ג (עם מעמד)
משקל	11.68 lb (With stand)
מאפייני תצוגה	פקדים על-גבי המסך; מצב אור כחול חלש; ציפוי נגד בוחק
סוג קלט תצוגה	יציאת USB Type-B; VGA; יציאת HDMI 1.4; יציאת DisplayPort™ 1.2; 4 יציאות USB 3.2 דור ראשון
פקדים על-גבי המסך	בהירות; יציאה; מידע; ניהול; בקרת מתח; בקרת הזנה; בקרת תפריט; תמונה; צבע
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	30-80 קילו-הרץ
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	50 עד 60 הרץ
מצלמת אינטרנט	ללא מצלמה משולבת
חשמל	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	50 ואט (מרבי), 23 ואט (אופייני), 0.5 ואט (המתנה)
טווח טמפרטורות להפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח לחות בעת הפעלה	20 עד 80% ללא עיבוי
אישורים ותאימות	MEPS באוסטרליה - ניו זילנד; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; CEL; CECP; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE עבור קמבודיה; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; אישור TCO; TUV-S; VCCI; WESEE; WEEE; ISC; אפליקציית WW; ICE; איחוד האמירויות הערביות
אבטחה פיסיית	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה <sup>[2]</sup>

HP Display Center

תוכנת ניהול

194850092923

מספר UPC

אחריות מוגבלת ל-3 שנים הכוללת 3 שנים לשירות עבור חלקים ועבודה.  
בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.

אחריות

צג; כבל DisplayPort™ 1.2; כבל HDMI; כבל USB; תעודת אחריות; הודעה  
אודות המוצר; כבל מתח AC;

תכולת האריזה

## מפרטים נוספים

מואר בקצה	Backlight type
שטוח	Curvature
Yes	Detachable stand
5000000:1	(Display contrast ratio (dynamic
יציאת DisplayPort™ 1.2	™Displayport
לא	Ethernet
יציאת HDMI 1.4	HDMI
4 יציאות SuperSpeed USB Type-A בקצב איתות 5Gbps	USB A
יציאת USB-B	USB B (הפעלה של הרכזת)
47.6 x 26.77 ס"מ	אזור תצוגה (יחידות מטריות)
18.74 x 10.54 in	אזור תצוגה (מידות באינץ')
-5 עד 23°+	הטיה
178°	זווית צפייה אופקית
178°	זווית צפייה אנכית
41 to 95°F	טווח טמפרטורות להפעלה
150 מ"מ	טווח כוונון הגובה
ציפוי נגד בוחק	טיפול במסך
VGA 1	יציאת VGA
כן	ללא ריצוד
ללא תמיכה במגע	מותאם למגע
לא	מיקרופון
22.24 x 13.78 x 8.31 in	ממדי האריזה (רא ע א ג)
56.5 x 21.1 x 35 ס"מ	ממדי האריזה (רא ע א ג)
19.24 x 8.15 x 18.92 in	ממדי המוצר עם מעמד (רא ע א ג)
micro-edge בשלושה צדדים	מסגרת
לא	מסנן פרטיות משולב
כן (עם אישור TÜV)	מצבי אור כחול חלש
7.7 ק"ג	משקל האריזה
17 lb	משקל האריזה

אלבניה: +49 89 9396 1803; אלג'יר: +213 (0) 61 68 23 00; אוסטרליה: +43 (0) 80 80 60 80 810 00 בחריין; 800 171; בלגיה: +32 (02) 729 71 11; בולגריה: +359 2 87 969; בוסניה-הרצגובינה: +49 89 9396 1803; מדינות חבר העמים (+ CIS): 01 923 50 01 (095); קרואטיה: +385 1 606 02 00; הרפובליקה הצ'כית: +420 261 108 108; דנמרק: +45 48 12 10 00 HP; מזרח אפריקה, יועץ מורשה: +254 20 111 16 27; מצרים: +202 792 5070 HP; אסטוניה: +372 6 813 820; פינלנד: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; צרפת: +33 (0) 826 800 400; גרמניה: +49 (0) 22 62 22 532 180; יוון: +30 801 11 22 55 47; הונגריה: +36 (1) 382 11 11; איסלנד: +354 (1) 67 10 00; אירלנד: +353 1 615 82 00; ישראל: +972 9 830 48 48; איטליה: +39 02 92607 330 Prodotti; +39 02 Servizio HP Care Pack; 9212 2040; קזחסטן וקירגיסטן: +7 327 2 58 43 43; לטביה: +371 703 07 00; ליטא: +370 5 2103 300; לוקסמבורג: +352 (263 160 34) מקדוניה: +49 89 9396 1803; מלטה: +49 89 9396 1803; המזרח התיכון (שיחת חינם באיחוד האמירויות הערביות): +800 45 20; מולדובה: +49 89 9396 1803; מרוקו (האזור האפריקאי): מרכז טלפוני +212 22 40 47 47; משרד מכירות של HP +212 22 22 43 64 00; הולנד: +31 20 266 7272; ניגריה: +234 13 205 241/3; נורבגיה: +47 24 09 70 00; פולין: +48 22 522 622 0 801 0 801 522 622; פורטוגל: +351 808 200 808 (מרכז מידע למשתמשי קצה למוצרים מסחריים); רומניה: +40 (21) 303 83 00; ערב הסעודית (שיחת חינם) 800 897 14 33, המספר במשרדים: +96612731200; סרביה ומונטנגרו: +381 11 201 99 00; סלובקיה: +800 147 147; סלובניה: +386 1 230 74 20; ספרד: +34 (91) 631 16 00; שוודיה: +46 200 27 00 00; שווייץ: קדם-מכירה/מידע על מוצרים +41 848 88 44 66 (0) 41, חלפים, מדריכים למשתמש 84 74 64 (0) 848 84 74; טוניס: +216 1 89 12 22; טורקיה: +90 (212) 444 79 79; איחוד האמירויות הערביות (שיחת חינם): +800 45 20; איחוד האמירויות הערביות (שיחת חינם): +800 45 20 או 800 49 10; אוקראינה: +380 44 490 61 20; בריטניה: +44 (0) 845 270 40 00 HP Teleweb Glasgow

## משרד מכירות ומספר טלפון

מתקן תלייה VESA	100 מ"מ x 100 מ"מ
סוג אספקת המתח	פנימי
סיבוב	±45°
סמל של רמת חיסכון באנרגיה	<a href="http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c04545705.jpg">http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c04545705.jpg</a>
עומק הסיביות של הלוח	6 סיביות + FRC
פיקסלים לאינץ' (PPI)	94 ppi
צילום 1 בגיליון נתונים	AHID/9d593c7f4834da7f42918d99f4b301cee3435b10
צילום 2 בגיליון נתונים	Publication photos/hp-carepack-updated.jpg
צילום 3 בגיליון נתונים	AHID/f695da9645532cc890d84b1c15cff8eb850329ff
צילום 4 בגיליון נתונים	AHID/ee9b0f43c0c391ba42a49ffea3c8ac4ef1a5e9b4
צילום 5 בגיליון נתונים	AHID/6dabda8163ff993d165300cd9d10bef5dbde159f
קשיות	3H
רזולוציה (מרבית)	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
רזולוציה מומלצת	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
רמקולים	לא
רמת חיסכון באנרגיה	A+
תיאור השירות	תמיכת סטנדרטית של HP בחומרה של צג באתר הלקוח, ביום העסקים הבא, למשך 3 שנים
תמונת תווית של רמת חיסכון באנרגיה	<a href="https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c06682797.png">https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c06682797.png</a>

---

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

[2] מנעול נמכר בנפרד.

---

## שירותי HP Care Pack ★ : מומלץ

### Personal Systems Hardware Support Onsite Service

★ U0VM5E	HP 3 year Next Business Day Onsite Monitor Hardware Support
★ U7934E	HP 4 year Next Business Day Onsite Hardware Support for Monitors
★ U7935E	HP 5 year Next business day Onsite Standard Monitor Hardware Support
U4925PE	HP 1 year Post Warranty Next business day Onsite Standard Monitor Hardware Support



## מסגרות לתלייה/לוחות/ מסילות/ מגשים/תלייה ★ : מומלץ

### ערכות הצבה

BT861AA	HP Single Monitor Arm זרוע
2DW53AA	HP B300 תושבת תלייה למחשבי

### ארוניות ומעמדים

#### מעמדי צג

G1V61AA	Thin Client ומחשב שולחני Mini עבור מחשב משולב של HP
---------	---

### אבטחה והגנה

#### מנעולי מחשב

3XJ17AA	HP v3 עסקי של HP
---------	------------------

## התקני שמע/מולטימדיה ותקשורת

### רמקולים

5UU40AA	רמקול HP S101
---------	---------------

## כתב ויתור — זכויות יוצרים

DisplayPort™ והסמל של DisplayPort™ הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לוויידאו (VESA®) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.